

BANCO DE CARGA 1000kW



PARÁMETRO DEL ENTORNO OPERATIVO

Lugar de trabajo	En el exterior
Temperatura ambiente	-20°C~+50°C
Humedad relativa	≤95%
Altitud	≤2500 metros
Presión atmosférica	86~106kPa



PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad tensión/ Frecuencia	400 V CA, trifásico, 4 hilos, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal de carga	1000 kW
Paso de carga	1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, 50, 100, 200*4, Paso mín.: 1kW
PF (Factor de potencia)	1
Tolerancia de carga (cada paso)	±5%
Tolerancia de carga (total)	±3%
Precisión de visualización	Clase 0.5
Ventilador & Potencia de control	Externo 380V- 415VAC, 3 fase 4 hilos 50HZ/60HZ
Conexión de cables	Entrada de alimentación de carga-- Barra de cobre (acoplamiento en estrella) Entrada de alimentación de control--Barra conectora
Aislamiento	F
Ciclo de trabajo	Continuo
Tipo de refrigeración	Refrigeración forzada por aire, entrada de aire horizontal & amp; salida de aire, con rejillas de protección
Protección contra la penetración	IP54
Recinto	Resistente a la intemperie
Transporte	Elevación, hay orejetas de elevación en la parte superior de y ruedas giratorias
Dimensión	Aproximadamente 1800mm *1300mm *1930mm (L×W×H)
Peso	Aproximadamente 1300kgs
Color de caja	Según las necesidades



FUNCIONES PRINCIPALES:

- El usuario puede cargar cualquier potencia dentro de la potencia nominal y comprobar el estado estable de la tensión trifásica, la corriente, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia, la frecuencia y el tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno.
- Carga/descarga mediante panel de control manual, mando a distancia o mediante el software de control del PC. El usuario puede preajustar la potencia y, a continuación, pulsar el botón de carga principal.
- Modo de control: el usuario puede elegir entre control manual local, control remoto o control inteligente (control por PC).
 - Control manual local.
 - Mando a distancia.
 - Mando inteligente.
- Modo de control de enclavamiento: hay un interruptor en el panel de control para elegir el modo de control, otro modo de control no es válido si el usuario elige un modo de control.
- Con el software de procesamiento de datos, se puede formar la curva de corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y se puede imprimir.
- Una tecla de carga/descarga: el usuario puede cargar o descargar con una tecla fácil de controlar.
- Pantalla LED multifunción de 3 líneas.

